
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Dostosowanie pomieszczeń budynku przy ul 11-go Listopada 5 w Poniatowej do funkcji oświatowo-wychowawczych.
ADRES INWESTYCJI : ul. 11-go Listopada 5, 24-320 Poniatowa
BRANŻA : elektryczna

SPORZADZIŁ KALKULACJE : Piotr Kańczugowski
DATA OPRACOWANIA : wtorek, 20 wrzesień 2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
wtorek, 20 wrzesień 2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Dostosowanie pomieszczenia			
1 d.1	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle, betonie	m		
		130	m	130,000	
				RAZEM	130,000
2 d.1	KNR 5-08 0504-05	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych zawieszanych, końcowych - oprawa ścienna	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
3 d.1	analiza indywidualna	dostosowanie instalacji TV do potrzeb użytkownika (3 pkt)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4 d.1	analiza indywidualna	dostosowanie instalacji internetowej do potrzeb użytkownika (3 pkt)	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
5 d.1	analiza indywidualna	Uporządkowanie instalacji telefonicznej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6 d.1	KNR 4-03 1129-01	Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7 d.1	KNNR 5 0405-01	Montaż tablicy elektrycznej z wyposażeniem (1 x 6)	szt.		
		/ 3 x S301B16 A, 1 xS301B10A/1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8 d.1	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		7	pomiar	7,000	
				RAZEM	7,000
9 d.1	KNR 4-03 0306-07	Wymiana gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe w obudowie uszczelnionej ze stykiem uziemiającym na betonie - gniazda hermetyczne w łazience 230V /podtynkowe/2	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
10 d.1	KNNR 5 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
		130	m	130,000	
				RAZEM	130,000
11 d.1	KNNR 5 1208-05	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m ³		
		0,4	m ³	0,400	
				RAZEM	0,400
12 d.1	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami	m		
		130	m	130,000	
				RAZEM	130,000
13 d.1	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach - YDYp 3x1,5	m		
		70	m	70,000	
				RAZEM	70,000
14 d.1	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDYp 3x2,5mm2	m		
		160	m	160,000	
				RAZEM	160,000
15 d.1	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach - YDYp 4x1,5	m		
		45	m	45,000	
				RAZEM	45,000
16 d.1	KNNR 5 0205-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDY 3x4mm2 do licznika na korytrze od tablicy rozdzielczej remontowanych pomieszczeń	m		
		7	m	7,000	
				RAZEM	7,000
17 d.1	KNNR 5 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - wyłącznik różnicowo prądowy 2P 25A 0,03A typ AC zabezpieczenie w rozdzielnicy remontowanych pomieszczeń	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.1	analiza indywidualna	Podłączenie przewodu YDY 3x4mm ² do licznika na korytarzu od tablicy rozdzielczej w mieszkaniu / wraz z plombowaniem licznika przez PGE/1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	
19 d.1	KNR 4-03 0401-01	Wymiana puszek podtynkowych o śr. do 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm ² - 1 odgałęzienie	szt. szt.	 22,000	 22,000
				RAZEM	
20 d.1	KNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar pomiar	 5,000	 5,000
				RAZEM	
21 d.1	KNR 4-03 0306-07	Wymiana gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe w obudowie uszczelnionej ze stykiem uziemiającym na betonnie - gniazda 2x2P 230V p/t	szt. szt.	 14,000	 14,000
				RAZEM	
22 d.1	KNR 4-03 0307-09	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego natynkowego na betonnie	szt. szt.	 3,000	 3,000
				RAZEM	
23 d.1	KNR 4-03 0307-06	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego podtynkowego w puszcze	szt. szt.	 5,000	 5,000
				RAZEM	
24 d.1	KNR 5-08 0504-01 analogia	DEMONTAŻ opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, końcowych	szt. szt.	 3,000	 3,000
				RAZEM	
25 d.1	KNR 5-08 0502-09	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonnie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2) / kuchnia,wc,łazienka/5	kpl. kpl.	 5,000	 5,000
				RAZEM	
26 d.1	KNR 5 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane - (m. in. plafoniera nad umywalką LED np. LOTOS ELEGANCE ROUND PC LED 1800LM E IP54 840, w korytarzu)	kpl. kpl.	 5,000	 5,000
				RAZEM	